

USB-DAQ-9100 Multifunkčný merací modul

USB-DAQ – multifunkčný merací modul veľkosti 5,25“ mechaniky PC umožňuje jednoduché a rýchle meranie spojitých a diskretných signálov všade tam, kde je k dispozícii rozhranie USB ver.1.0/1.1. Modul obsahuje 8 kanálový diferenciálny AD prevodník s rozlíšením 12 bitov. Rýchlosť vzorkovania štyroch simultánnych vstupov je 100kHz/kanál s programovateľným vstupným rozsahom. Pre generovanie signálov slúžia dva 12 bitové DA s rýchlosťou 500Hz. Merací systém je doplnený o 8+8 izolovaných vstupno-výstupných digitálnych kanálov a autokalibráciu prevodníkov.

K modulu je dodávaný softvér podporujúci operačné systémy Windows 98/2000 a DLL knižnice pre VC++/VB/Delphi.

Prevedenie meracieho modulu predurčuje umiestnenie priamo v 5,25“ šachte PC alebo ako prenosný merací prístroj k notebooku. Pri externom použití je modul napájaný s 12V adaptéra.

Viac info na www.qproducts.sk alebo info@qproducts.sk

